

Fernsteuerbare Batterie-Hauptschalter ermöglichen die sichere und komfortable Steuerung der Hauptschaltfunktion mittels eines Steuerschalters von einer gut erreichbaren Stelle aus. Durch den Einbau der fernsteuer-

baren Hauptschalter in der Nähe der Batterie verkürzen sich die Leitungswege zu den Verbrauchern und sorgen für eine optimale Leistungsfähigkeit durch geringe Spannungsabfälle.



■ FBR 265

Bestell-Nr.: 0 8302 2650

Bistabiles Hauptschalterrelais mit integrierter Ansteuer Elektronik zur Ansteuerung über einen Steuerschalter 0-1 und LED Kontrollanzeige oder Fernbedienpanel FAR (S. 66). Im Notfall ist auch eine manuelle Bedienung möglich!

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nennspannung | DC 12 V + 24 V |
| Dauerstrom geleitet | DC 260 A @ 20°C, 50 mm ² |
| Überlast / Spitzenstrom | DC 400 A / 5 s, 1500 A / 0,2 s |
| Stromaufnahme | 1 mA |
| Abmessungen, Anschluss | L 100 x B 110 x H 50 mm, M8 |
| Schutzart | IP 54 |



■ FBR 500 -12

Bestell-Nr.: 7 0010 7700

■ FBR 500 -24

Bestell-Nr.: 7 0010 7702

Bistabiles Hauptschalterrelais mit manueller Betätigung und potentialfreier Schaltung, Schutzart IP 66. Lieferung mit Steuerschalter.

Passende Montageplatte für Steuerschalter: Panel 711 (bitte extra bestellen).

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Nennspannung | 12 V bzw. 24 V |
| Dauerstrom geleitet | 500 A @ 20°C, 95 mm ² |
| Überlast / Spitzenstrom | 2500 A / 5 s |
| Stromaufnahme | 0 mA |
| Anschluss terminal | 3/8"-16 (M10) |
| Abmessungen | B 139 x H 95 x T 53 mm |



■ CG 4 A 200

Bestell-Nr.: 6 4004 2001

Schlüsselschalter (0-1) für den fernsteuerbaren Hauptschalter FBR 265. Der Schlüssel ist in der Ausstellung abziehbar.

Montageloch ø 22 mm, Belastbarkeit 10 A



■ RCS 0-1

Bestell-Nr.: 7 0010 2155

Steuerschalter (0-1) mit LED Rückmeldung für den fernsteuerbaren Hauptschalter FBR 265 und TSA 265.

Passende Montageplatte für Steuerschalter: Panel 711 (Bestell-Nr. 0 2990 7110, bitte extra bestellen).

➤ BATTERIE-HAUPTSCHALTER

Batterie-Hauptschalter für einfache Anwendung. Schalthebel ist bei allen Modellen in Ausstellung abziehbar.



| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| Type | BH 1000 F | BH 1000 B |
| Bestell-Nr.: | 7 6210 0840 | 7 6210 0842 |

| | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| Dauerstrom | 140 A | 140 A |
| Ausführung | Einbau- / Flanschmontage | Batteriemontage |
| Anschluss | M10 | M10 |
| Abmessungen | 116 x ø 64 mm | 116 x ø 64 mm |
| | Einbauloch-ø 25 mm | |

➤ RELAIS



| | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Type | REL 40 -12 V | TR 70 -12 V | TR 70 -24 V |
| Bestell-Nr.: | 0 5999 2012 | 0 8000 7012 | 0 8000 7024 |

KFZ-Relais für allgemeine Anwendung oder als Batterie-Trennrelais für kleine Batterieanlagen.

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| Spule | 12 V / 1,8 W | 12 V / 1,8 W | 24 V / 1,8 W |
| Schaltstrom | 40 A | 50 (70) A | 50 (70) A |
| Anschluss | Flachstecker 6,3 mm | Flachstecker 9,6 mm / 6,3 mm | |
| Abmessungen | | B 32 x L 29 x H 59 mm | |